

		JFB - F4CDH	Cartographie des Micro-Professor				version 6.20												
		proto perso																	
		carte Imprimante	carte Syntétiseur Vocal	Carte Générateur de Sons	Carte programmeur d'EPROM	Carte Vidéo	Carte Vidéo	Carte 8kO RAM	Carte coprocesseur mathématique	Carte Interface Centronics	Carte Multifonction	Carte de conversion A/D et D/A	Carte Entrées/Sorties	Carte Vidéo	Carte programmeur d'EPROM	Carte Imprimante	Carte I/O + RAM		
		MPF-1B	PRT-MPF	SSB-MPF	SGB-MPF	EPB-MPF	VID-MPF	VID-MPF	M8K-MPF	MAT-MPF	MPC-MPF	MLF-MPF	ADDA	CMES	TVB-A-MPF-IP	EPB-MPF-IBP	PRT-MPF-IP	IOM-MPF-IP	MPF-1P
		8255 - 0x00 - 0x03 (0x3F) Z80 CTC - 0x40 - 0x43 (0x7F) Z80 PIO - 0x80 - 0x83 (0x8F)	0xCA-0xCB	0xFE-0xFF	0x??-0x??	0xCC-0xCF	Version 1 6845 0xF0-0xF1 Pour MPF-1	Version 2 6845 0xF0-0xF1 Pour MPF-1 et MPF-1B	RAM 8kO 2 Blocs de 4kO positionnables de 0x2000 à 0xF000	8255 0xD0-0xD3	8255 0x0C à 0x0F 8251 0x10 et 0x11	PIO 0x68 à 0x6B	0xEFE0-0xEFEA	0xEEF0-0xEEF4	0xE0-0xFF si logée en IORQ	0x78-0x7F	0x0C-0x0F	USART - 0x60-0x63 CTC - 0x64-0x67 PIO - 0x68-0x6B	8255 (U14) - 0x80 - 0x83 8255 (U15) - 0x90 - 0x93
Début	Fin	Monitor ROM 2kO																	Monitor ROM
0x0000	0x07FF																		
0x0800	0x0FFF	Tiny Basic 2kO (Option)					VIDMON												
0x1000	0x17FF																		
0x1800	0x1FFF	(U8) RAM 2kO																	
0x2000																			(U3) Extension 1 x 2732 4kO ou 1 x 2764 8kO ou BASIC 8kO (Option)
	0x2FFF	(U7) RAM 2kO / EPROM 4kO (Option)																	
0x3000	0x37FF						RAM Vidéo 2kO												
0x3800	0x3FFF						Copie RAM Vidéo 2kO												
0x4000																			
	0x4FFF							RAM											
0x5000				ROM SSB-MPF						RAM 8kO									
	0x5FFF																		
0x6000			ROM PRT-MPF (monitor)	Extension ROM SSB-MPF								EPROM 4kO de 0x6000 à 0x6FFF ou EPROM 8kO de 0x6000 à 0x7FFF ou RAM 8kO					ROM PRT-MPF (monitor)		
	0x6FFF																		
0x7000			Extension ROM PRT-MPF	Extension ROM SSB-MPF					ROM 4kO								Extension ROM PRT-MPF		
	0x7FFF																		
0x8000																			
	0x8FFF					RAM EPB-MFP													
0x9000	0x97FF					ROM EPB-MFP													
0x9800	0x9FFF															ROM 4kO EPB-MPF-IP			
0xA000															ROM?/RAM? TVB-A-MPF 0xAFED-0xAFEF 0xAEF0-0xAFFF				
	0xAFFF						VIDMON			EPROM 8kO									
0xB000																		ROM 4kO	
	0xBFFF																		
0xC000																		RAM 2kO	
					ROM SGB-MPF													RAM 2kO	
	0xCFFF																	RAM 2kO	
0xD000	0xD7FF				Extension ROM SGB-MPF													RAM 2kO	
0xD800	0xDFFF																		
0xE000																			
	0xEFFF												0xEFE0-0xEFEA						
0xF000														0xEEF0-0xEEF4					
																			RAM 2kO U4
	0xFFFF																		RAM 2kO

Conceptions personnelles

M8K-MPF

MAT-MPF

Carte RAM de 8kO en 2 blocs de 4kO pas forcément consécutifs exemple 1 bloc en 0x2000-0x2FFF et l'autre en 0xC000-0xCFFF

Carte coprocesseur mathématique AM9511 avec ROM de 4kO